

**BOSCH**

Invented for life

El-værktøj til håndværk &amp; industri

## Produktdatablad



Ladeaggregat

### GAL 1880 CV

Multi-volt hurtiglader til alle Li-ion-akkuer fra 14,4 - 18 V

#### De vigtigste data

Ladestrøm	8,0 A
Akkuladespænding<	14,4 – 18 V
Vægt	700 g

**Bestillingsnummer:** 1 600 A00 B8G[> Flere produktoplysninger](#)*\* Uforbindende vejledende pris inkl. moms*

#### Tekniske data

Akkuladespænding<	14,4 – 18 V
Ladestrøm	8,0 A
Opladn.tid ved batt.kap. ca. 1,5 Ah (80 %/100 %)	10/25 min.
Ladetid ved akku-kapacitet 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	15/30 min.
Ladetid ved akku-kapacitet 2,5 Ah (80 % / 100 %) ca.	15 min.
Opladn.tid ved batt.kap. ca. 3,0 Ah (80 %/100 %)	20/35 min.
Ladetid ved akku-kapacitet 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	25/35 min.
Ladetid ved akku-kapacitet 5,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	30/45 min.
Ladetid ved akku-kapacitet 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	35/55 min.
Opladn.tid ved batt.kap. ca. 6,3 Ah (80 %/100 %)	41/55 min.
Vægt	700 g
Størrelse (L x B x H)	182 x 115 x 85 mm

**BOSCH**

Invented for life

## El-værktøj til håndværk & industri

---

### Fordele:

- 50 % hurtigere opladning af akkuer (i forhold til AL 1860 CV)
- Hurtiglademodus: En 4,0 Ah akku er allerede efter 25 min. klar til brug med 80 % af sin kapacitet
- Active Air Cooling for længere akku-levetid
- Komfortabel kabeloprulning
- Meget kompakt



---

### Priser / Medfølgende dele

Bestillingsnummer

**1 600 A00 B8G**Hurtiglader GAL 1880 CV  
1 600 A00 B8G